附录 E

适用电磁干扰滤波器一览表

VFD-A 系列交流电机驱动器之 CE 自我宣告乃配合台达生产之电磁干扰滤波器 (EMI Filter) 完成。交流电机驱动器电磁干扰滤波器及建议输出扼流圈 (Common Choke)绕线方式之对照关系如下表所示：

交流电机驱动器机型	电磁干扰滤波器输入端机型	电磁干扰滤波器输出端机型		
		料号	数量	圈数
VFD007A21A, VFD015A21A	16DRT1W3A	CTC513113B	2	10
VFD007A23A, VFD007A43A, VFD015A23A, VFD015A43B	10TDT1W4	CTC633826A	1	12
VFD022A21A	30DRT1W3	CTC633826A	1	12
VFD022A43A, VFD037A43A	10TDT1W4B	CTC513113B	2	10
VFD022A23A, VFD037A23A	20TDT1W4	CTC513113B	2	8
VFD055A43B, VFD075A43B	21TDT1W4	CTC633826A	1	11
VFD055A23B, VFD075A23B, VFD110A23A, VFD110A43A, VFD150A43A, VFD185A43A, VFD220A43A	50TDS4W4	CTC633826A	1	6

若您欲配合台达生产之电磁干扰滤波器来使用交流电机驱动器，可由上表得知适用之电磁干扰滤波器输入端及输出端机型。